



KDK COUNT1

Elektronischer Wechselstrom-
Einphasenzähler:

Ferrarisersatz 1:1 austauschbar

- fabrikneu mit MID Konformitätserklärung direkt
- für Verrechnungszwecke verwendbar
- LC- Display 7,1 stellig
- lageunabhängig montierbar
- Interne Echtzeituhr mit Batterie
- S0-Impulsausgang

Technische Daten	KDK COUNT1
Typ	Elektr. Wechselstromzähler Direktanschluss
Spannung (U)	230V
Strom (I)	5(60)A
Frequenz (Hz)	50Hz
Messgröße	Wirkenergie
Zählwerksart	LC- Displayanzeige
Stellen	6,1
Genauigkeit	B
Eigenverbrauch pro Phase	<0,5VA(I) <0,5VA(U)
Temperaturbereich	-25° bis +70°C
Schutzart	IP 54
Max. Leiterquerschnitt	25mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	4mm ²
Maße (BxHxT)	222x130x44mm
Gewicht	0,5Kg
Zusatzeinrichtungen	
Rücklaufsperr	ja
Anzahl Tarifwerke	1
Impulsausgang	1000 Imp/kWh S0 nach EN 62053-31
Mbus	nein
KNX-Bus	nein
Modbus	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke	
Zulassung	MID - Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre
Bestell-Nummer:	130560-03
EAN-Nummer:	4260148838217
Schaltbild Nummer:	KDK WS0001