



KDK Wechselstromzähler elektronisch

Elektronischer Wechselstrom-
Einphasenzähler:
Ferrarisersatz 1:1 austauschbar

- fabrikneu mit MID Konformitätserklärung direkt
- für Verrechnungszwecke verwendbar
- LC- Display 6,1-stellig
- lageunabhängig montierbar
- Interne Echtzeituhr mit Batterie
- SO-Impulsausgang



Technische Daten

Typ	Elektr. Wechselstromzähler		Elektr. Wechselstromzähler
	Direktanschluss	Direktanschluss	2-Richtungsmessung
Spannung (U)	230V	230V	230V
Strom (I)	5(60)A	5(60)A	5(85)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie für Lieferung und Bezugsrichtung
Zählwerksart	LC-Displayanzeige	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	6,1	6,1	6,1
Genauigkeit	A	A	B
Eigenverbrauch pro Phase	<0,5VA(I) <0,5VA(U)	0,025VA(I) - 10VA(U)	0,025VA(I) - 10VA(U)
Temperaturbereich	-25° bis +70°C	-25° bis +60°C	-25° bis +70°C
Schutzart	IP 54	IP 53	IP 54
Max. Leiterquerschnitt	25mm ²	25mm ²	25mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	4mm ²	4mm ²	4mm ²
Maße (BxHxT)	130 x 222 x 44mm	nach DIN 43857-1 130 x 97 x 43mm	nach DIN 43857-1 130 x 222 x 44mm
Gewicht	0,50 kg	0,38 kg	0,50 kg
Zusatzeinrichtungen			
Rücklaufsperre	ja	ja	nein
Anzahl Tarifwerke	1	1	2
Impulsausgang	1000 Imp/kWh SO nach EN 62053-31	1000 Imp/kWh SO nach EN 62053-31	500 Imp/kWh SO nach EN 62053-31
MBus	nein	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein
Modbus	nein	nein	ja
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			
	fabrikneu	fabrikneu	fabrikneu
Zulassung	MID - Konformität	MID - Konformität	MID - Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	130560-03	130585-MID	130585-2R-MID
EAN-Nummer:	4260148838217	4260148833311	4260148832161
Schaltbild Nummer:	KDK WS0001	KDK WS0002	KDK WS0003

* Auslaufartikel