KDK COUNT1-FLEX

KDK Wechselstrom-Zwischensteckerzähler

Elektronischer Wechselstromzähler

- elektronischer Wechselstromzähler
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Wirk- und Blindenergieerfassung in Liefer- und Bezugsrichtung
- Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (Strom, Spannung und Leistung pro Phase)
- Eintarif
- mit Schukostecker oder CEE-Stecker
- Kabellänge: 2 x 50cm

Technische Daten		
Typ	**KDK COUNT1-Flex** Kabelzähler Wechselstrom	**KDK COUNT1-Flex** Kabelzähler Wechselstrom
Spannung (U)	230V	230V
Strom (I)	16A	16A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz
Messgröße	und Bezugsrichtung	und Bezugsrichtung
Zählwerksart	Hintergrundbeleuchtung	Hintergrundbeleuchtung
Stellen	5,2	5,2
Genauigkeit	B	B
Eigenverbrauch	<2W	<2W
Temperaturbereich	-25° bis +55°C (3K6)	-25° bis +55°C (3K6)
Schutzart	IP 44 (Kabel) IP54 (Gehäuse)	IP 44 (Kabel) IP54 (Gehäuse)
Gewicht	0,9Kg	0,9Kg
Max. Leiterquerschnitt	2,5mm²	2,5mm²
Max. Leiterquerschnitt Zus.		
Maße (BxHxT)	85x155x50mm	85x155x50mm
Steckerausführung	**Schukostecker**	**CEE Stecker**
Zusatzeinrichtungen		
Rücklaufsperre	nein	nein
Anzahl Tarifwerke	1	1
Impulsausgang	nein	nein
Mbus	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein
LAN (TCP/IP)	nein	nein
RS 485	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke		
Zulassung	MID Konformität	MID Konformität
Eichgültigkeitsdauer	**8 Jahre**	**8 Jahre**
Bestell-Nummer:	**460516ZS-PRO-FLEX**	**460516ZC-PRO-FLEX**
EAN-Nummer:	**4260148836879**	**4260148836886**
Schaltbild Nummer:		