



KDK COUNT1 Kabelzähler IP44

KDK Wechselstrom-Zwischensteckerzähler:

- elektronischer Wechselstromzähler oder Drehstromzähler
- Wirkenergieerfassung
- Eintarif
- mit Schuckostecker oder CEE Stecker und Kupplung
- lageunabhängig einsetzbar
- optional FI-LS-Schalter
- Wirk- und Blindenergieerfassung (teilweise)
- Messung in zwei Richtungen (teilweise)
- Zusätzliche Anzeige von: Strom-, Spannung-, Leistung, $\cos\phi$, Frequenz

Technische Daten

Typ	KDK COUNT1 Kabelzähler Wechselstrom	KDK COUNT1 Kabelzähler Wechselstrom	KDK COUNT1 Kabelzähler Wechselstrom	KDK COUNT1 Kabelzähler Wechselstrom
Spannung (U)	230V	230V	230V	230V
Strom (I)	16A	16A	16A	16A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirk - Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk - Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung
Zählwerksart	Rollenzählwerk	Rollenzählwerk	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	5,1	5,1	5,2	5,2
Genauigkeit	B	B	B	B
Eigenverbrauch	<0,8VA	<0,8VA	<2VA	<2VA
Temperaturbereich	-10° bis +45°C (3K5)	-10° bis +45°C (3K5)	-25° bis +55°C (3K5)	-25° bis +55°C (3K5)
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Gewicht	0,9Kg	0,9Kg	0,9Kg	0,9Kg
Max. Leiterquerschnitt	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²	2,5mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zus.				
Maße (BxHxT)	85x230x110mm	85x230x110mm	85x230x110mm	85x230x110mm
Steckerausführung	Schuckostecker	CEE Stecker	Schuckostecker	CEE Stecker
Zusatzeinrichtungen				
Rücklaufsperr	ja	ja	nein	nein
Anzahl Tarifwerke	1	1	1	1
Impulsausgang	nein	nein	nein	nein
Mbus	nein	nein	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein	nein
LAN (TCP/IP)	nein	nein	nein	nein
RS 485	nein	nein	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke				
Zulassung	MID Konformität	MID Konformität	MID Konformität	MID Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	460516ZS	460516ZC	460516ZS-DISP	460516ZC-DISP
EAN-Nummer:	4260148835643	4260148832031	4260148835650	4260148835667
Schaltbild Nummer:				